

LAMPE TORCHE ATEX - CSE-MP31N-Exi

Description Générale :

La lampe torche ATEX CSE-MP31N-Exi est une lampe à sécurité intrinsèque fonctionnant avec 3 piles alcalines AA. Conçue pour une utilisation en Zone 0/1/2 et Zone 21/22, elle est pratique et rapide à utiliser. Son boîtier en nylon haute performance offre des propriétés anti-statiques permanentes, une légèreté accrue, ainsi qu'une résistance aux chocs, à la corrosion, aux huiles et au vieillissement. Avec un indice de protection IP66/67, elle garantit une performance fiable dans des environnements dangereux.

Caractéristiques Techniques :

- **Zones d'utilisation :** Catégorie I Mine, Catégorie II Zone 0/1/2 Gaz, Catégorie III Zone 21/22 Poussières
 - **Température ambiante de fonctionnement :**
 - $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$ (T3)
 - $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$ (T4)
 - **Indice de protection :** IP66/67
 - **Flux lumineux :**
 - Mode puissant : ≥ 200 lm
 - Mode travail : ≥ 80 lm
 - Mode SOS : ≥ 80 lm
 - **Autonomie :**
 - Mode puissant : ≥ 9 h
 - Mode travail : ≥ 14 h
 - **Type de batterie :** 3 × LR6AA (IEC60086)
 - **Compatibilité :** Le module batterie lithium CSE-MP31R-Exi permet de basculer entre deux modules d'alimentation.
-

Avantages :

- Conception ergonomique et légère
- Boîtier robuste et résistant aux chocs

- Protection contre les environnements hostiles (huile, corrosion, etc.)
- Certifiée pour une utilisation en zones explosives

Applications :

- Industrie pétrolière et gazière
- Industrie chimique et pharmaceutique
- Travaux en environnements à risque d'explosion
- Maintenance et inspection en zones dangereuses

Options et accessoires disponibles sur demande.